

تعليمات تكاليف التوصيل

الصادرة استناداً لأحكام المادة (٧-ب-٣) من قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (٦٤) لسنة (٢٠٠٢) **المادة (١) :** تسمى هذه التعليمات " تعليمات تكاليف التوصيل " رقم (١) لسنة ٢٠٠٧ ويعمل بها اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٧/١/١.

المادة (٢) : يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه التعليمات والملاحق التابعة لها والتي لم يرد تعريفها في هذه التعليمات التعريف الوارد في قانون الكهرباء العام المؤقت، بينما تعطى الكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات والملاحق التابعة لها المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

القانون : قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (٦٤) لسنة (٢٠٠٢) وتعديلاته أو أي قانون آخر يحل محله.

شبكة التوزيع : شبكة تتألف من كوابل وخطوط هوائية ومنشآت كهربائية وأجهزة القياس وتوابعها مصممة لتوزيع الطاقة الكهربائية على جهد كهربائي اسمي ٣٣ ك.ف أو أقل.

شبكة الجهد المتوسط : الخطوط الهوائية والكوابل والمنشآت الكهربائية وتوابعها المصممة على جهد اسمي يزيد عن ١٠٠٠ فولت ولغاية ٣٣ ك.ف وحسب مستويات الجهد المعمول بها في شركات التوزيع.

شبكة الجهد المنخفض : الخطوط الهوائية والكوابل والمنشآت الكهربائية وأجهزة القياس وتوابعها المصممة على جهد أسمي لا يزيد عن ١٠٠٠ فولت بين الفازين.

الشبكة العامة : الخطوط الهوائية والكوابل الأرضية ومحطات التحويل التي ينشؤها أو قد أنشأها المرخص له بالتوزيع لتغذية المشتركين في منطقة الامتياز أو التزويد ولا تكون مخصصة حصرياً لمستخدم معين.

المستهلك الرئيسي : المستهلك المربوط مباشرة بنظام النقل والذي يتم تزويده مباشرة بالطاقة الكهربائية من المرخص له بالتزويد بالجملة.

محطة التحويل العامة : محطة التحويل التي ينشؤها المرخص له بالتوزيع لتغذية المشتركين في منطقة الامتياز أو التزويد ولا تكون مخصصة حصراً لمستخدم معين.

محطة التحويل الخاصة : محطة التحويل التي ينشؤها المرخص له بالتوزيع لتغذية مشترك واحد في منطقة الامتياز أو التزويد وتخصص كامل قدرة المحطة له.

مغذى عام : الخط الهوائي أو الكيبل الأرضي الذي ينشؤه المرخص له بالتوزيع لتغذية مشترك أو مجموعة مشتركين أو محطة تحويل عامة أو خاصة ولا يكون مخصصاً حصرياً لمستخدم معين أو لمجموعة من المشتركين.

المستهلك : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بشراء الطاقة الكهربائية لاستعماله الخاصة.

المشترك : هو المستهلك أو طالب الاشتراك .



المدن المطورة : المشاريع التي يتطلب تزويدها إنشاء محطة تحويل رئيسية ١١/٣٣ أو ٦,٦/٣٣ ك.ف او محطة مفاتيح "قواطع آلية" على الجهد ٣٣ ك.ف بحيث لا يكون مطور المشروع هو المشترك الوحيد ضمن هذا المشروع.

التجمعات السكنية : هي عبارة عن المجموعات السكنية التي تنشأ في نطاق المشاريع التي تنفذها المؤسسات الحكومية او الجمعيات التعاونية او الهيئات الخيرية او اي مؤسسات اخرى (داخل او خارج التنظيم) أو التي تنشأ في نطاق التجمع العفوي الناتج عن الملكية الفردية والواقع خارج التنظيم ويزيد عدد المشتركين فيه عن (١٠) مشتركين، او التي تنشأ في نطاق التجمع العفوي الناتج عن الملكية الفردية والواقع داخل مناطق التنظيم.

وصلة المشترك : الخط الواصل من شبكة توزيع الجهد المنخفض الى عداد المشترك.

المادة (٣) : تكاليف التوصيل.

٣-أ العدادات وتوابعها :

الرسوم

- (٣٥) دينار
(٤) دنائير
(٥) دنائير
(٥) دنائير
(٥) دنائير
(٥) دنائير
(٣) دنائير

(٢٠٠) فلس

البيانات٣-أ-١ عدادات الفاز الواحد

- بدل الايصال وتركيب العداد
أجور الكشف الفني بعد الكشف الاول
أجور نقل العداد (ضمن البناء)
أجور تعديل العداد
أجور أستبدال القاطع الآلي أو الفيوزات
أجور فحص العداد (اذا ثبت ان العداد سليم)
أجور إعادة وصل التيار الكهربائي للمرة الاولى
ويتم زيادة مبلغ دينار إضافي في كل مرة تتم فيها
إعادة التوصيل بعد ذلك
أجور العداد الشهرية

٣-أ-٢ عدادات الفازات الثلاث

- (٦٠) دينار
(٧) دنائير
(٤) دنائير
(٧) دنائير
(٥) دنائير
(٥) دنائير

(٥٠٠) فلس

- بدل الايصال وتركيب العداد
أجور استبدال القاطع الآلي أو المصهرات
أجور الكشف الفني بعد الكشف الاول
أجور نقل العداد (ضمن البناء)
أجور فحص العداد (اذا ثبت ان العداد سليم)
أجور إعادة وصل التيار الكهربائي للمرة الاولى
ويتم زيادة مبلغ ديناران عن كل مرة
أجور العداد الشهرية



١٠ دنانير	<p>٣-أ-٣- مشتركى الجهد المتوسط :- تحدد الاجور الشهرية للعدادات على النحو التالى: الفئة الاولى:- وتنطبق على المشتركين المزودين من محطات تحويل خاصة بهم تحوي على المفاتيح واجهزة القياس اللازمة على جهة الجهد المنخفض.</p>
١٥ دينار	<p>الفئة الثانية :- وتنطبق على المشتركين المزودين من محطات تحويل خاصة بهم ويلزمهم تركيب مفاتيح وأجهزة قياس على الجهود ٦،٦ / ١١/١٠ ك . ف.</p>
٤٠ دينار	<p>الفئة الثالثة :- وتنطبق على المشتركين المزودين من محطات تحويل خاصة بهم ويلزم تركيب مفاتيح وأجهزة قياس على الجهد ٣٣ ك.ف. تقوم الجهة المزودة للكهرباء بصيانة العدادات المذكورة أعلاه ولا يتحمل المشترك أية مسؤولية عن أي ضرر أو تلف يلحق بهذه العدادات.</p>
٤٠ دينار ٧٠ دينار	<p>٣-أ-٤ العدادات المؤقتة بدل الإيصال والتركيب لعداد الفاز الواحد بدل الإيصال والتركيب لعداد الفازات الثلاث</p>

٣-ب- بدل خدمات المشتركين .

<p>٣-ب-١- تمديدات شبكة الجهد المنخفض: ٣-ب-١-١- أعمدة الجهد المنخفض.</p> <p>يتم تزويد المشتركين الجدد على الفاز الواحد والفازات الثلاث من الشبكات الهوائية للجهد المنخفض داخل الحدود التنظيمية بحيث يتحمل المشترك ٢٥% من قيمة الأعمدة الجديدة اللازمة لإيصال الكهرباء له بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ٣-أ- أعلاه .</p> <p>يتحمل مشتركو الفاز الواحد والفازات الثلاث كامل التكاليف في الحالات التي يطلبون فيها كوابل أرضية بدلا من الخطوط الهوائية وما عدا ذلك يدفعون الرسوم المترتبة عليهم بموجب أحكام الفقرة ٣-أ- أعلاه.</p>	<p>٣-ب-١- تمديدات شبكة الجهد المنخفض: ٣-ب-١-١- أعمدة الجهد المنخفض.</p> <p>٣-ب-١-٢- الكوابل الأرضية لعدادات الفاز الواحد والفازات الثلاث.</p>
<p>١. تقوم الجهة المسؤولة عن تزويد الكهرباء بتزويد جميع فئات مشتركي الفاز الواحد الذين يقعون ضمن دائرة نصف قطرها (٣٠٠م) ومركزها أقرب محطة تحويل قائمة والذين يقعون خارج هذه الدائرة و تسمح ظروف التيار بتزويدهم بالطاقة الكهربائية مقابل الرسوم المنصوص عليها في الفقرات (٣-أ ، ٣-ب-١-١، ٣-ب-١-٢ أعلاه).</p> <p>٢. بالرغم مما ورد في البند أعلاه اذا وقع مرفق مشترك الفاز الواحد خارج الدائرة المشار إليها في الفقرة أعلاه ولا تسمح ظروف التيار بتزويدهم بالطاقة الكهربائية، يتحمل المشترك مبلغ ١٥٠ دينار كمساهمة في محطات التحويل شريطة ان لا يزيد مجموع ما تتقاضاه الجهة المزودة للتيار من مشترك الفاز الواحد ربع (٤/١) تكاليف محطة التحويل وخط الجهد المتوسط المغذي لها.</p>	<p>٣-ب-٢- مشتركو الفاز الواحد .</p>



<p>يتحمل المشترك كامل تكاليف المغذيات الخاصة في حالة عدم إمكانية تزويده عن طريق شبكة التوزيع العامة بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ٣-أ- أعلاه.</p> <p>ويعنى بالمغذيات الخاصة المغذيات الجديدة المتفرعة من محطات التحويل وخاصة بالمشترك او المغذيات الخاصة بالمشترك والمتفرعة من الشبكة وتقع ضمن ارض المشترك .</p> <p>وفي حالة ربط مشتركين جدد إلى خطوط المغذيات الخاصة خلال فترة ثلاث سنوات وبموافقة المشترك الأول فتستوفى منهم الرسوم المستحقة عليهم بنسبة أحمالهم وتعاد إلى المشتركين الأوائل.</p>	<p>٣-ب-٣ مشتركو الفازات الثلاث</p> <p>٣-ب-٣-١ المغذيات الخاصة</p>
<p>المساعد الكهربائية التي لا يتم تزويدها بالطاقة من محطة تحويل خاصة بالمشترك او من محطة تحويل عامة ساهم بها بموجب أحكام هذه الفقرة وتم تزويد هذه المساعد عن طريق شبكات الجهد المنخفض العائدة لشركة التوزيع فيستوفى مبلغ ٥ دنانير لكل أمبير من تيار بدء الحركة وبعده أدنى ٢٥٠ دينار وحد أعلى ٥٠٠ دينار للمساعد الواحد .</p>	<p>٣-ب-٣-٢ المساعد الكهربائية</p>
<p>تتحمل الجهة المزودة للكهرباء تكاليف إيصال الكهرباء للمشاركين ثلاث فاز الذين يتم تزويدهم عن طريق شبكات الجهد المنخفض العائدة لها والذين تقل أحمالهم عن ٣٠ أمبير لكل فاز ويتحمل المشتركون في هذه الحالة الرسوم المنصوص عنها في الفقرة (٣-أ) أعلاه، وكذلك في الحالات التي تزيد الاحمال فيها عن ٣٠ أمبير لكل فاز وتسمح ظروف التيار بذلك.</p>	<p>٣-ب-٣-٣ الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية من شبكات الجهد المنخفض .</p>
<p>حيثما تزيد الأحمال الكهربائية للمشاركين ثلاث فاز عن ٣٠ أمبير لكل فاز وحيثما لا تسمح الظروف الفنية لشبكات الجهد القائمة بتزويد هذه الاحمال منها فيتم تزويد هؤلاء المشتركين بالكهرباء بواسطة مغذيات خاصة من اقرب محطة تحويل عامة . وفي هذه الحالة يتحمل المشتركون كافة تكاليف هذه المغذيات .</p>	<p>٣-ب-٣-٤ المغذيات الخاصة من محطات التحويل العامة</p>
<p>في الحالات التي تزيد فيها الأحمال الكهربائية للمشاركين ثلاث فاز عن طاقة شبكات الجهد المنخفض القائمة أو عن قدرات محطات التحويل العامة الواقعة على مقربة منها فتقوم الجهة المزودة للكهرباء ببناء محطة تحويل عامة في تلك المنطقة بحيث يتحمل المشترك الجديد جزءاً من تكاليف المحطة وخط الجهد المتوسط المغذي لها تتناسب مع ما يحتجزه من كامل قدرة المحطة بحد ادنى تُمن (٨/١) التكاليف بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (٣-أ) أعلاه. وفي حالة تزويد مشتركين آخرين فتستوفى منهم الرسوم المستحقة عليهم بنسبة ما يحتجزونه من استطاعة المحطة ويعاد الى المشترك الاول الفرق بين الثمن (٨/١)</p>	<p>٣-ب-٣-٥ محطات التحويل العامة</p>



المتوسط المغذي لها .	
<p>يتحمل المشترك الذي تتطلب تغذيته إقامة محطة تحويل خاصة به كامل تكاليف إنشاء محطة التحويل وخط الجهد المتوسط المغذي لها مع تقديم موقع لمحطة التحويل بالإضافة الى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ٣-أ- أعلاه.</p>	<p>٣-ب-٣-٦ محطات التحويل الخاصة:</p>
<p>تتحمل الجهة المزودة للكهرباء تكاليف مغذيات الجهد المتوسط ومحطات التحويل اللازمة لايصال الطاقة الكهربائية الى التجمعات السكنية الواقعة في المناطق المزودة بالتيار الكهربائي والتي لا يزيد بعدها عن ٥٠٠ م من اقرب محطة تحويل عامة قائمة أما في حالة تزويد تجمعات سكنية تبعد عن اقرب محطة تحويل قائمة وعامة بمسافة تزيد عن ٥٠٠ م فتتحمل الجهة المزودة للكهرباء ثلثي مجموع تكاليف مغذيات الجهد المتوسط ومحطات التحويل اللازمة لايصال التيار الكهربائي ويتحمل المشتركون الثلث الباقي.</p>	<p>٣-ج- خطوط الجهد المتوسط ومحطات التحويل للتجمعات السكانية.</p>
<p>يستوفى من المشترك كامل تكاليف محطة التحويل وجزء من تكاليف الخط تتناسب مع ما يحجز له من قدرة الى كامل قدرة الخط ويستوفى رصيد تكاليف الخط من المشتركين المستجدين فيما بعد بنسبة احمالهم.</p>	<p>٣-د- المستهلك الرئيسي ٣-د-١- المحطات الخاصة:</p>
<p>يستوفى من المشتركين جزء من تكاليف إنشاء المحطة وجزء من تكاليف الخط يتناسب مع مجموع احمالهم الى كامل قدرة الخط وتوزع بينهم بنسبة احمالهم مع تأمين موقع لمحطة التحويل. هذا ويستوفى رصيد التكاليف من المشتركين المستجدين فيما بعد بنسبة احمالهم.</p>	<p>٣-د-٢- المحطات العامة او المشتركة:</p>
<p>١- يتحمل مطورو المشروع نصف التكاليف المترتبة على بناء محطة أو محطات التحويل الرئيسية ٣٣ ك.ف وخط أو خطوط التغذية مع توفير موقع لكل محطة تحويل رئيسية. ٢- يتحمل المطور بالإضافة الى البند (١) أعلاه جميع تكاليف بناء شبكات التوزيع الداخلية للمشروع على جميع مستويات الجهد المتوسط والجهد المنخفض وتكاليف إنشاء محطات التحويل الفرعية أو أن يقوم هو بإنشاءها على حسابه بإشراف شركة التوزيع المعنية. ٣- يتحمل المشترك والذي يقع ضمن هذه المدن التكاليف المنصوص عليها في الفقرات (٣-ب إلى ٣-د) أعلاه إذا لم يتحملها مطور المشروع مسبقاً وكل حسب فنته.</p>	<p>٣-هـ: المدن المطورة :</p>



المادة (٤)-: تقتصر تكاليف الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية ومحطات التحويل الواردة في المواد المذكورة أعلاه على أثمان المواد وأجور التركيب فقط حسب جدول الأسعار والأجور في الملحق رقم (١) من هذه التعليمات والذي يتم مراجعته وإقراره من قبل مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء كلما اقتضى ذلك بعد التشاور مع الجهات المعنية.

المادة (٥)-: حيثما يستخدم مرخص له بالتوزيع الشبكات العائدة لمرخص له آخر في نقل الطاقة الكهربائية الى مناطق التوزيع التابعة له، تدفع أجور بمعدل (١ فلس) لكل كيلو واط ساعة منقول.

المادة (٦)-: للمجلس إصدار التفسيرات والتوضيحات اللازمة لهذه التعليمات كلما إقتضت الحاجة لذلك.

المادة (٧)-: ملكية وصيانة محطات التحويل الخاصة:-

١- محطات التحويل الخاصة التي تقوم شركات الكهرباء بإنشائها على حساب المشترك:-
تظهر قيمة هذه المحطات في كلا الجانبين ضمن الميزانية العمومية للشركة وتسمى في جانب الموجودات " موجودات مساهمة المشتركين " كما تسمى في جانب المطلوبات " بأمانات مساهمة المشتركين " وتطفاً في كلا الجانبين على مدار ٢٥ سنة بمعدل ٤% سنوياً، كما تعامل مساهمات مشروع فلس الريف بنفس الطريقة أعلاه. وتقوم شركة الكهرباء المعنية بصيانة هذه المحطات واستبدال التالف منها على حسابها.

٢- محطات التحويل وشبكات الكهرباء الخاصة التي يقوم المشترك ببنائها بنفسه:-
تؤول ملكية محطات التحويل وشبكات التوزيع الخاصة التي يقوم المشترك ببنائها بنفسه الى المشترك، ويكون المشترك مسؤول عن صيانتها وتشغيلها واستبدال التالف منها، وللشركات الخيار في توقيع عقود صيانة مع المشترك لصيانة هذه المحطات مقابل اجور يتم الاتفاق عليها بين المشترك وشركة الكهرباء. وفي حال رغبة المشترك ان تؤول ملكية محطات التحويل وشبكات الكهرباء الخاصة التي انشأها بنفسه الى شركة الكهرباء بحيث تعالج محاسبياً كما ورد في الفقرة (١) أعلاه، فتكون مسؤولية صيانتها وتشغيلها واستبدال التالف منها على شركة الكهرباء .

المادة (٨)-: يكون التأمين على قيمة الاستهلاك الشهري للمشارك الجديد في حدود ما يعادل استهلاك شهرين ويجوز للمشارك الجديد الذي يزيد حملة عن ٢٠٠ ك.ف.أ ان يدفع تأمين ما يعادل استهلاك شهر واحد بالاضافة الى تقديم كفالة بنكية غير قابلة للنقض وتجدد تلقائياً تعادل استهلاك شهر.

المادة (٩)-: تلغى تكاليف الخدمات رقم (١٦) لسنة ١٩٨٦ على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاها سارية المفعول إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع هذه التعليمات والى أن يتم تعديل أي منها أو إلغاؤها أو استبدال غيرها.

جدول أسعار وأجور الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية ومحطات التحويل

المجموع		اجور التركيب		اسعار المواد			
دينار	فلس	دينار	فلس	دينار	فلس		
١- الكابلات الأرضية ذات الجهد المنخفض ٤٠٠ فولت							
(١-١) كابلات نحاسية مسلحة							
٥٢	٠٠٠	١٢	٠٠٠	٤٠	٠٠٠	متر	٢٤٠×٤^٢ ملم
٤٣	٠٠٠	١٢	٠٠٠	٣١	٠٠٠	متر	١٨٥×٤^٢ ملم
٣٤	٠٠٠	١٢	٠٠٠	٢٢	٠٠٠	متر	١٢٠×٤^٢ ملم
٣٢	٠٠٠	١٢	٠٠٠	٢٠	٠٠٠	متر	$٧٠ + ١٢٠ \times ٣^٢$ ملم
٢٩	٠٠٠	١٢	٠٠٠	١٧	٠٠٠	متر	٩٥×٤^٢ ملم
٢٧	٠٠٠	١٢	٠٠٠	١٥	٠٠٠	متر	٧٠×٤^٢ ملم
٢٥	٠٠٠	١٢	٠٠٠	١٣	٠٠٠	متر	٥٠×٤^٢ ملم
٢٠	٠٠٠	١٢	٠٠٠	٨	٠٠٠	متر	٣٥×٤^٢ ملم
١٨	٠٠٠	١٢	٠٠٠	٦	٠٠٠	متر	٢٥×٤^٢ ملم
١٦	٠٠٠	١٢	٠٠٠	٤	٠٠٠	متر	١٦×٤^٢ ملم
٧١	٠٠٠	١٨	٠٠٠	٥٣	٠٠٠	متر	$(٣٠٠ \times ١) \times ٤^٢$ ملم
٥٣	٠٠٠	١٨	٠٠٠	٣٥	٠٠٠	متر	$(١٨٥ \times ١) \times ٤^٢$ ملم
(٢-١) كابلات الالمنيوم :-							
٤٢	٠٠٠	١٢	٠٠٠	٣٠	٠٠٠	متر	٣٠٠×٤^٢ ملم
٣٧	٠٠٠	١٢	٠٠٠	٢٥	٠٠٠	متر	٢٤٠×٤^٢ ملم
٣٢	٠٠٠	١٢	٠٠٠	٢٠	٠٠٠	متر	١٨٥×٤^٢ ملم
٢٧	٠٠٠	١٢	٠٠٠	١٥	٠٠٠	متر	١٢٠×٤^٢ ملم
٢٥	٠٠٠	١٢	٠٠٠	١٣	٠٠٠	متر	٩٥×٤^٢ ملم
٢٠	٠٠٠	١٢	٠٠٠	٨	٠٠٠	متر	٧٠×٤^٢ ملم

١٩	٠٠٠	١٢	٠٠٠	٧	٠٠٠	متر	٥٠×٤ ^٢ ملم
١٨	٠٠٠	١٢	٠٠٠	٦	٠٠٠	متر	٣٥×٤ ^٢ ملم
١٧	٠٠٠	١٢	٠٠٠	٥	٠٠٠	متر	٢٥×٤ ^٢ ملم
٧	٠٠٠	٠٠	٠٠٠	٧	٠٠٠	متر	كيبيل مجدول ألمنيوم على أعمدة قائمة

٢- الكابلات الارضية ذات الضغط المتوسط :							
(١-٢) الكابلات (٣٣ ك.ف) :-							
٦٠	٠٠٠	١٨	٠٠٠	٤٢	٠٠٠	متر	٣ ^٢ × ٢٤٠ ملم نحاس
٥٤	٠٠٠	١٨	٠٠٠	٣٦	٠٠٠	متر	٣ ^٢ × ١٥٠ ملم نحاس
٦٨	٠٠٠	١٨	٠٠٠	٥٠	٠٠٠	متر	٣ ^٢ × ٢٤٠ ملم نحاس مع البابيلوت
٤٨	٠٠٠	١٨	٠٠٠	٣٠	٠٠٠	متر	٣ ^٢ × ١٥٠ ملم المنيوم مع البابيلوت
٦٠	٠٠٠	١٨	٠٠٠	٤٢	٠٠٠	متر	٣ ^٢ × ٣٠٠ ملم المنيوم مع البابيلوت
٦٨	٠٠٠	١٨	٠٠٠	٥٠	٠٠٠	متر	٣ ^٢ × ٥٠٠ ملم المنيوم مع البابيلوت

٢- الكابلات الارضية ذات الضغط المتوسط :

(٢-٢) كابلات (٦،٦/١١ ك.ف) :-

٥٧	٠٠٠	١٥	٠٠٠	٤٢	٠٠٠	متر	٣ ^٢ × ٤٠٠ ملم المنيوم
٥٠	٠٠٠	١٥	٠٠٠	٣٥	٠٠٠	متر	٣ ^٢ × ٣٠٠ ملم المنيوم
٤٣	٠٠٠	١٥	٠٠٠	٢٨	٠٠٠	متر	٣ ^٢ × ٢٤٠ ملم المنيوم
٣٩	٠٠٠	١٥	٠٠٠	٢٤	٠٠٠	متر	٣ ^٢ × ١٨٥ ملم المنيوم
29	000	15	000	14	000	متر	٣ ^٢ × ١٢٠ ملم المنيوم
٣٣	٠٠٠	١٥	٠٠٠	١٨	٠٠٠	متر	٣ ^٢ × ١٧٠ ملم المنيوم
٥٠	٠٠٠	١٥	٠٠٠	٣٥	٠٠٠	متر	٣ ^٢ × ٢٤٠ ملم نحاس
43	٠٠٠	١٥	٠٠٠	٢٨	٠٠٠	متر	٣ ^٢ × ١٥٠ ملم نحاس
٢٩	٠٠٠	١٥	٠٠٠	١٤	٠٠٠	متر	٣ ^٢ × ٧٠ ملم نحاس

٣- محطات التحويل

(١-٣) محطات تحويل داخلية (١١-٦،٦ / ٠،٤ ك.ف) :

٣١٢٣٠	٠٠٠	٢٠٧٠	٠٠٠	٢٩١٦٠	٠٠٠	محطة كامله	١٥٠٠×١ ك.ف.أ
٢٨٠٥٠	٠٠٠	٢٠٧٠	٠٠٠	٢٥٩٨٠	٠٠٠	محطة كامله	١٠٠٠×١ ك.ف.أ

٤٧٧١٥	...	٣٣١٥	...	٤٤٤٠٠	...	محطة كامله	١٠٠٠×٢ ك.ف.أ
٢٤٨٧٠	...	٢٠٧٠	...	٢٢٨٠٠	...	محطة كامله	٧٥٠×١ ك.ف.أ
٣٥٧١٥	...	٣٣١٥	...	٣٢٤٠٠	...	محطة كامله	٧٥٠×٢ ك.ف.أ
٢٣٦٧٠	...	٢٠٧٠	...	٢١٦٠٠	...	محطة كامله	٦٣٠×١ ك.ف.أ
٢٢٣٣٠	...	١٩٣٠	...	٢٠٤٠٠	...	محطة كامله	٥٠٠×١ ك.ف.أ
٢٩٧٦٠	...	٢٧٦٠	...	٢٧٠٠٠	...	محطة كامله	٥٠٠×٢ ك.ف.أ
٢١١٣٠	...	١٩٣٠	...	١٩٢٠٠	...	محطة كامله	٤٠٠×١ ك.ف.أ
٢٠٨٣٠	...	١٩٣٠	...	١٨٩٠٠	...	محطة كامله	٢٥٠×١ ك.ف.أ
(٢-٣) محطات تحويل مجمعة (١١-٦٠٦ / ٠٠٤ ك.ف) :							
26750	000	830	000	25920	000	محطة كامله	١٠٠٠×١ ك.ف.أ
24830	000	830	000	24000	000	محطة كامله	٧٥٠×١ ك.ف.أ
23630	000	830	000	22800	000	محطة كامله	٦٣٠×١ ك.ف.أ
22430	000	830	000	21600	000	محطة كامله	٥٠٠×١ ك.ف.أ

٢١٢٣٠	٠٠٠	٨٣٠	٠٠٠	٢٠٤٠٠	٠٠٠	محطة كامله	٤٠٠×١ ك.ف.أ
20030	000	830	000	19200	000	محطة كامله	٢٥٠×١ ك.ف.أ
محطات تحويل هوائية على اعمدة ١١ / ٠,٤ ك.ف.أ او ٦,٦ / ٠,٤ ك.ف.أ (٣-٣)							
10220	000	620	000	9600	000	محطة كامله	٢٠٠/٢٥٠×١ ك.ف.أ
9260	000	620	000	8640	000	محطة كامله	١٠٠/١٥٠×١ ك.ف.أ
8300	000	620	000	7680	000	محطة كامله	٥٠×١ ك.ف.أ كامله
محطات تحويل خارجية ارضية ١١ / ٠,٤ ك.ف.أ او ٦,٦ / ٠,٤ ك.ف.أ (٤-٣)							
25110	000	2070	000	23040	000	محطة كامله	١٥٠٠×١ ك.ف.أ
21270	000	2070	000	19200	000	محطة كامله	١٠٠٠×١ ك.ف.أ
17010	000	1650	000	15360	000	محطة كامله	٦٣٠×١ ك.ف.أ
15090	000	1380	000	13440	000	محطة كامله	٥٠٠×١ ك.ف.أ
20160	000	1920	000	18240	000	محطة كامله	٥٠٠×٢ ك.ف.أ
13860	000	1380	000	12480	000	محطة كامله	٤٠٠×١ ك.ف.أ
19200	000	1920	000	17280	000	محطة كامله	٤٠٠×٢ ك.ف.أ

11735	000	1175	000	10560	000	محطة كامله	٢٥٠×١ ك.ف.أ
15935	000	1535	000	14400	000	محطة كامله	٢٥٠×٢ ك.ف.أ
(٥-٣) محطات تحويل (٠،٤/٣٣ ك.ف) خارجية هوائية على اعمدة :							
١٥٣٢٥	٠٠٠	١٢٤٠	٠٠٠	١٤٠٨٥	٠٠٠	محطة كامله	٤٠٠×١ ك.ف.أ
١١٨٠٠	٠٠٠	١٢٤٠	٠٠٠	١٠٥٦٠	٠٠٠	محطة كامله	٢٠٠/٢٥٠×١ ك.ف.أ
١٠٦٣٥	٠٠٠	١٠٣٥	٠٠٠	٩٦٠٠	٠٠٠	محطة كامله	١٠٠/١٥٠×١ ك.ف.أ
٩٠٠٠	٠٠٠	٥٥٠	٠٠٠	٨٤٥٠	٠٠٠	محطة كامله	٥٠×١ ك.ف.أ
٧٢٧٠	٠٠٠	٥٥٠	٠٠٠	٦٧٢٠	٠٠٠	محطة كامله	٢٥×١ ك.ف.أ
٢٩٢٠	٠٠٠	٤٢٠	٠٠٠	٢٥٠٠	٠٠٠	محطة كامله	٥٠×١ ك.ف.أ فاز واحد
٢٥٣٠	٠٠٠	٤٢٠	٠٠٠	٢١١٠	٠٠٠	محطة كامله	٢٥×١ ك.ف.أ فاز واحد
(٦-٣) محطات تحويل (٠،٤/٣٣ ك.ف) خارجية أرضية :							
٢٧٩٩٠	٠٠٠	٢٠٧٠	٠٠٠	٢٥٩٢٠	٠٠٠	محطة كامله	١٥٠٠×١ ك.ف.أ
٢٣١٩٠	٠٠٠	٢٠٧٠	٠٠٠	٢١١٢٠	٠٠٠	محطة كامله	١٠٠٠×١ ك.ف.أ

٢٠٣١٠	٠٠٠	٢٠٧٠	٠٠٠	١٨٢٤٠	٠٠٠	محطة كامله	٦٣٠×١ ك.ف.أ
١٩٣٥٠	٠٠٠	٢٠٧٠	٠٠٠	١٧٢٨٠	٠٠٠	محطة كامله	٥٠٠×١ ك.ف.أ
٢٥٨٠٠	٠٠٠	٢٧٦٠	٠٠٠	٢٣٠٤٠	٠٠٠	محطة كامله	٥٠٠×٢ ك.ف.أ
١٨٣٩٠	٠٠٠	٢٠٧٠	٠٠٠	١٦٣٢٠	٠٠٠	محطة كامله	٤٠٠×١ ك.ف.أ
٢٤٨٤٠	٠٠٠	٢٧٦٠	٠٠٠	٢٢٠٨٠	٠٠٠	محطة كامله	٤٠٠×٢ ك.ف.أ
١٤٥٥٠	٠٠٠	٢٠٧٠	٠٠٠	١٢٤٨٠	٠٠٠	محطة كامله	٢٥٠×١ ك.ف.أ

١٥٩٤٠	٥٠٤٠	000	١٠٩٠٠	٠٠٠	كم	٤- الخطوط الهوائية ذات الضغط المتوسط (٣٣ او ١١ او ٦،٦ ك.ف)
٤٤٩	٨٤	000	٣٦٥	٠٠٠	العمود	٥- الخطوط الهوائية ذات الضغط المنخفض ٤٠٠ فولت باستعمال أسلاك مكشوفة أو كوابل هوائية معزولة

٦- أسعار أسبجة محطات التحويل: .

- ١- سياج محطة تحويل بزوايا حديدية (٥٠٠) دينار .
- ٢- سياج محطة تحويل بسور أسمنتي (٦٥٠) دينار .
- ٣- سياج محطة تحويل خارجية أرضية (١٠٠٠) دينار

ملاحظات:

في حالة استعمالات كابلات او محطات تحويل من احجام او مقاييس تختلف كما هو في الجدول وكذلك في حالة عندما يكون الاشتراك بمحطات تحويل ٣٣/١١/٦،٦/١١/٣٣ ك.ف او ٣٣/١٣٢ ك.ف وكذلك الخطوط الهوائية ١٣٢ ك.ف فيدفع المشترك ما يترتب عليه من رسوم التكاليف بموجب الفواتير المقدمة من الجهة المسؤولة عن توريد الكهرباء لاسعار المواد والاجور.

- ١- في حالة تمديد كيلين في خندق واحد تضاعف أسعار المواد ويضاف (٢٠%) على أجور التركيب للكيل المفرد من نفس المقاس
- ٢- تشمل أجور التركيب المذكورة أعلاه على أعمال التزفيت والتبليط في الشوارع والأرصفة، وفي حالة تمديد الكابلات في أراضي اعتيادية تحتسب أجور التركيب للكابلات بنسبة ٦٠% فقط من الأجور المذكورة أعلاه.
- ٣- اسعار محطات التحويل اعلاه تشمل على الاعمال المدنية باستثناء المبنى في الحالات التي تتطلب وجود مبنى والسور او شيك حماية.